

## Highlights

- **Erweiterbare Kapazität**  
2240Wh ~ 6720Wh
- **Hohe Leistung**  
1000W PV Eingang  
800W DC Ausgang
- **Jederzeit Strom**  
Sichert überschüssige Solarenergie, um Strom während der Nacht zur Verfügung zu stellen
- **DIY Installation**  
Kreatives Design für ein Plug&Play des Energiemanagementsystems
- **Hohe Sicherheit**  
LiFePo4 Akku  
IP65 wassererdicht
- **Lange Lebensdauer**  
Über 10 Jahre Lebenszyklus mit über 6000 Lade-/Entladezyklen




Viele haben ein Balkonkraftwerk, aber der meiste Sonnenstrom verpufft ungenutzt im Netz. Ein Stromspeicher von BLUEPALM ändert das. Die BP-B2500 ermöglicht es, den tagsüber generierten Sonnenstrom zwischenzuspeichern, um ihn in den Abend- und Morgenstunden zu verbrauchen. Jeder Kunde, der bereits eine Mini-Solaranlage bzw. ein Balkonkraftwerk besitzt oder es sich zulegen möchte, ist hier ein potenzieller Kunde für unsere BP-B2500.

### Wie funktioniert die BP-B2500?

Tagsüber fließt die von den Solarmodulen erzeugte Energie über MC4 Steckerkabel durch das B2500-Batteriesystem. Das intelligente Steuersystem kann die Entladedauer kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Energie gleichzeitig hindurchfließt. Vom Batteriespeicher geht es wieder mit MC4 Steckerkabeln auf einen handelsüblichen Micro-Inverter, der den gespeicherten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, um Ihre Haushaltsgeräte mit Strom zu versorgen. Der überschüssige oder auch bei Abwesenheit nicht genutzte Strom wird intelligent in der Batterie für die Nutzung in der Nacht oder das Wochenende gespeichert.

Erweiterbar bis zu 6720Wh

Nachts wird die im B2500-Batteriesystem (2.240Wh) gespeicherte überschüssige Energie (eine Erweiterung mit 2x P2500 Einheiten auf 6.720Wh ist möglich) weiterhin die meisten Haushaltsgeräte mit Strom versorgen, angefangen von Hochleistungsgeräten wie Klimaanlagen und Kühlschränken bis hin zu Niedrigleistungsgeräten wie WLAN-Routern, Beleuchtungskörpern und Laptops.



## Lieferumfang

- 1x BP-B2500
- 4x MC4
- Verlängerungskabel
- 1x Werkzeug zum Entfernen der Kabel
- 1x Bedienungsanleitung

## Kompatibilität

Durch die MC4 Ein- und Ausgänge ist unser Batteriespeicher mit allen handelsüblichen Solaranlagen, Kraftwerken und allen in Europa zugelassenen Micro-Invertern kompatibel.



Frontansicht



Schrägansicht 1



Schrägansicht 2



Seitenansicht



Oberansicht



Anwendungsbeispiel



**Garantiezeit**

- 2 Jahre

Spezifikationen:

## Allgemein:

- Kapazität: 2.240 Wh
- Zellenchemie: LiFePO4
- Lebenszyklus: 6000+, 25 °C
- Lagertemperatur: -10°C - 55°C
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Material: ABS +PC+ Metall
- Batteriemanagementsystem:  
OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, usw.

## Eingang:

- PV-Eingang: 500Wx2 Max
- Batteriespannungsbereich: 42V ~ 50.4V
- Ladespannung: 12V ~ 59V

## Ausgang:

- DC-Ausgang: 800W Max
- DC-Spannungsbereich: 42V ~ 50,4V
- Entladestrom: 19.04A Max

## Erweiterbar:

- Die BP-B2500 ist mit bis zu 2 Stück BP-P2500 oder BC-P2500 erweiterbar, um die Gesamtkapazität des Speichers von 2.240Wh auf max. 6.720Wh zu erhöhen.

Abmessungen:

- Produkt (B×H×T): 350×290×160 mm
- Verpackung (B×H×T): 409×395×229 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 19 kg / 22 kg

